

DIGITÁLIS MULTIMÉTER METEX P-10

Tulajdonságok

- 3 $\frac{1}{2}$ Digites Digitális Multiméter (kijelzés: 3999), Automata Polaritás Kijelzés, Analóg Bargraph
- Automata Méréshatár Váltás
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés
- Frekvenciamérés és Kitöltési Tényező
- Dióda és Szakadásvizsgálat



Specifikáció

Multiméter

	Tartomány	Felbontás	Pontosság
DC V	400mV – 400V	100 μ V	+ 1.5% + 2d
AC V	4V – 400V	1mV	+ 2% + 5d
DC A	400 μ A – 200mA	0.1 μ A	+ 2% + 4d
AC A	400 μ A – 200mA	0.1 μ A	+ 3% + 5d
Ellenállás	400 Ω - 40M Ω	0.1 Ω - 10k Ω	\pm 2% + 4d
Kapacitásmérés	40nF – 40 μ F	10pF	+ 3% + 5d
Frekvencia	10Hz – 10MHz	1mHz	+ 0.1% + 4d
hFe Vizsgálat	hFe vizsgálat van		
Diódavizsgálat	Diódavizsgálat van, 0 - 1V-os tartományban 1mV felbontással		
Szakadásvizsgálat	Szakadásvizsgálat hangjelzéssel 400 Ω		
Kitöltési Tényező	0.5Hz – 500kHz	0 – 100%	+ 0.5% + 5Hz
Elemvizsgálat	1.5V-os elem ellenőrzésére alkalmas		
Bemeneti Impedancia	10M Ω		

Információk

Méretek	72 mm (Szélesség) x 117 mm (Hosszúság) x 18 mm (Magasság)
Kijelző	LCD 38 x 24 mm
Súly	330 \pm 10 gramm (elemmel)
Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás, Beépített Mérőkábel, 2db LR-44 gombelem, Tartalék Biztosíték
Opció:	